

製品シリーズ		注釈	Lenovo Tab M8
製品番号			ZA5G0084JP
保守用製品番号			ZA5G0084JP
ダイレクト価格 (税別)			オープン価格
初期導入済OS		※1	Android™ 9.0
プロセッサ	名称		MediaTek Helio A22 Tab クアッドコア プロセッサ
	動作周波数		2.0GHz
	コア数		4
メインメモリ	容量 (標準)	※2	2GB
	仕様		LPDDR3
フラッシュメモリ		※3	16GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	※4	8.0型ワイドIPSパネル (1280x800ドット)
	タッチパネル		マルチタッチ対応(10点)
	外部ディスプレイ接続時(ドット)	※5	なし
	ワイヤレスディスプレイ		Miracast対応
インターフェース(ポート)	USBポート	※6	Micro USB 2.0ポート (OTG機能付き)
	ディスプレイ関連ポート	※6	なし
	オーディオ関連ポート	※6	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
通信機能	Wi-Fi	※7	802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth		Bluetooth v5.0
	NFC		なし
	WWAN		なし
通信方式	LTE		なし
	W-CDMA		なし
オーディオ	オーディオ機能		ドルビーオーディオ
	スピーカー		モノラルスピーカー
スロット	microSDスロット	※8	microSDメディアカードリーダー (最大128GBまで対応可能)
	SIMカードスロット	※8	なし

内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数		200万画素/500万画素
	フラッシュ		なし / なし
	フォーカス方式		FF / AF
ボタン類			パワーボタン、ボリュームボタン
センサー類			加速度センサー、GPS、GLONASS
本体カラー			アイアングレー
寸法・質量	本体寸法 (W×D×H)mm		約 199.1x121.8x8.15mm
	本体質量	※9	約 305g
	梱包箱寸法 (W×D×H) cm		約 21x13.42x3.77cm
	梱包箱重量	※9	約 494g
電源	バッテリー	種類	※10 リチウムイオンポリマーバッテリー
		容量	※10 5000mAh
		使用時間	※10 約 12時間
		充電時間	※10 約 5.5時間 (ACアダプター使用時)
	ACアダプター	定格電圧	※11 AC 100-240V(50/60Hz)
主な付属品			マニュアル類、ACアダプター、USBケーブル、Micro SDカード取り出しツール
保証	保証期間	※12	1年間
	国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担
発表日			2019年11月12日

※1 初期導入OSのバージョンは生産時期によりアップグレードされる場合があります。旧バージョンにてご購入いただいたお客様にはOTA (Over - the - Air) アップデートにて最新バージョンへご更新いただけます。

※2 メモリーの拡張・増設はできません。

※3 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※4 本体の液晶ディスプレイに少数のドットに欠落、変色、発光が見られることがありますが、これは液晶技術に起因するもので製品自体の欠陥によるものではありません。ディスプレイには、数百万個の画素が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。

※5 接続するモニターによっては表示できない場合があります。

※6 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※7 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さ

い。使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

※8 すべてのカードの動作を保証するものではありません。

※9 重量は平均値です。

※10 お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。

※11 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい（ACコードは100V用が付属します）。

※12 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。お電話による無償技術サポートはお買い上げから90日間です。

このカタログの情報は2019年11月12日現在のものです。